

# Günther Meyer

## Montage - Service - Dienstleistungen

---

Rosenkoppel 3, 25436 Moorrege  
Telefon: + 49 4122 99 44 0  
mobil: +49 171 5283889  
Telefax: + 49 4122 99 44 1  
email: g.meyer@guenthermeyer.de  
www.guenthermeyer.de

### Elektronikschloss SECU Typ SELO- BR

Wenn dreimal hintereinander ein falscher Zahlencode eingetastet wird, sperrt das Schloss die Bedienung für 5 Minuten. Im Anschluss daran sperrt das Schloss bei jeder erneuten Fehleingabe 20 Minuten (Manipulationssicherung). Während dieser Zeit wird im Anzeigefeld die verbleibende Restzeit dargestellt und eine Schlossöffnung ist in diesem Zustand auch mit einem gültigen Zahlencode nicht möglich.




Das Display schaltet nach dieser Anzeige um und es wird die Restlaufzeit der Sperre angezeigt.



Nach kurzer Zeit wird die Helligkeit des Displays reduziert.

Zurück zur normalen Helligkeit :

Taste  drücken

Nach Ablauf der Sperrzeit sollte abgewartet werden, bis sich das Schloss komplett abgeschaltet hat, z.B. 5 + 1 Minute.

Anschließend :                      Taste  drücken

Im Display werden Datum, Uhrzeit, Batteriekapazität (Balken) kurz angezeigt.

Nach einigen Sekunden schaltet die Anzeige im Display um und es erscheint die Anzeige « Manipulationssperre »



Nach einigen Sekunden schaltet das Display automatisch um.

Das System ist jetzt für die Codeeingabe bereit.

D+en korrekten Öffnungscode eingeben.

Nach korrekter Eingabe erscheint im Display die Anzeige

« Bitte Drehknopf betätigen »

Die Anzeige « Manipulationssperre » erscheint nach dem Einschalten des Systems immer wieder, bis ein korrekter Öffnungscode eingegeben wurde.