

Wartungshinweise

Stahlschränke SG/VS mit elektronischem Zahlenkombinationsschloss



Grundsätzlicher Funktionsablauf „Tür öffnen/schließen“

- Öffnungscod eingeben, Drehknopf des Zahlenkombinationsschlusses betätigen
- Staubschutzkappe vom Schlüsselschloss nach oben drehen, Doppelbartschlüssel in den Schließkanal bis zum Anschlag einstecken (Nase auf der Schlüsselreihe muss unten sein) und den Schlüssel ohne Krafteinwirkung bis zum Anschlag drehen.
- Hängegriff betätigen und Verriegelungsbolzen der Tür zurückziehen, Tür dann öffnen.
- Abschließvorgang in umgedrehter Reihenfolge, Drehknopf vom Zahlenkombinationsschloss in die Ausgangsposition bringen (verwerfen).

1. Zahlenkombinationsschloss SELO B / SELO BR überprüfen
 - 1.1 Gängigkeit des Drehkaufes
 - Befestigungsschraube der Schlosswelle lösen/festziehen
 - 1.2 Batteriekapazität
 - 3 Balken sichtbar
 - 1.3 Displayanzeige
 - Anzeigen gem. Bedienungsanleitung
 - 1.4 Codeumstellung
 - Eingabe über Tasten gem. Bedienungsanleitung
 - 1.5 Batteriefach
 - Kein Verbindungskabel sichtbar
 - 1.6 Freigabe des Schlüsselochverdeckers
 - Schließkanal wird komplett freigegeben
 - 1.7 Schlossdeckel
 - Deckel liegt plan auf
2. Schlüsselschloss überprüfen
 - 2.1 Gängigkeit der Staubschutzkappe
 - 2.2 Schlüsselbetätigung
3. Hängegriff überprüfen
 - 3.1 Korrekter Sitz und Gängigkeit
4. Riegelwerk überprüfen
 - 4.1 Gängigkeit der Riegelbolzen
 - Gestänge justieren
 - 4.2 Beweglichkeit der Schieber
 - Entfetten und mit Silikonöl einsprühen
 - 4.3 Zählwerk
 - Jeder Öffnungsvorgang wird erfasst